



Router Serie Linksys WAG

Ver. 1.3 2010

CONFIGURAZIONE APPARATO SERVIZIO ADSL OLIMONTEL

Collegamento Apparato
Accesso pannello di controllo
Verifica configurazione

Prima di procedere alla configurazione del Modem/Router ADSL verificare che i collegamenti alla linea telefonica sono corretti e che la spia sul pannello anteriore DSL/ADSL sia accesa di colore verde.

The screenshot shows the Linksys configuration interface for a Wireless-G ADSL Home Gateway (WAG200G). The page is titled "Setup" and includes a navigation menu with options like "Setup", "Wireless", "Security", "Access Restrictions", "Applications & Gaming", "Administration", and "Status". The "Setup" section is expanded to show "Internet Setup". Under "Internet Setup", the "Internet Connection Type" is set to "VC Settings". The "PPPoA Settings" section is visible, showing the following configuration:

- Encapsulation: RFC 2364 PPPoA
- Multiplexing: LLC VC
- Qos Type: UBR
- Pcr Rate: [] cps
- Scr Rate: [] cps
- Autodetect: Enable Disable
- Virtual Circuit: 8 VPI (Range 0~255)
- 35 VCI (Range 0~65535)
- DSL Modulation: MultiMode
- Username: USERNAME OLIMONTEL
- Password: PASSWORD OLIMONTEL
- Connect on Demand: Max Idle Time 5 Minutes
- Keep Alive: Redial period 20 Seconds

Encapsulation: RFC 2363 PPPoA
Multiplexing : VC
Qos Type: UBR

Autodetect: Disable
Virtual Circuit: 8 VPI / 35 VCI

Username : username adsl olimontel.it
Password: password adsl olimonte.it

per consentire la riconnessione automatica del modem al riavvio selezionare Keep Alive, in caso contrario Connect on Demand (in questo ultimo caso sarà necessario accedere al router per connettersi ad internet e dal menù status selezionare connect.)